

THE POWER OF EV-R



מטען נייד הוראות הפעלה



EV-R 3.5KV
(MAX 3.8KW)

ברכותינו לשימוש יעיל במטען נייד שלך!

איך משתמשים?

1 חבר לשקע בקיר

- Plug into the wall socket
- Branchez sur la prise murale
- In die Steckdose stecken
- Enchufe en la toma de pared
- Collegare alla presa a muro

2 בחר זרם 10A, 16A (רק לגרסה הניתנת להחלפה נוכחית)

- Switch current
- Choisir le courant
- Strom schalten
- Commuter la corrente
- Commuta la corrente (only for current-switchable version)

3 חבר ל-EV שלך

- Plug into your EV
- Branchez votre EV
- Schließen Sie es an Ihr Elektrofahrzeug an
- Conéctelo a su vehículo eléctrico
- Collega il tuo veicolo elettrico

יש לבצע את השלב באיור 2 לפני איור 3.

איך מפסיקים את השימוש?

1 נתק את תקע קצה המכונית

- Unplug the car end plug
- Débranchez la prise murale
- Ladestecker abziehen
- Desconnecte el enchufe de carga
- Scollegare la spina di ricarica


2 נתק את התקע בקצה הקיר

- Unplug the wall end plug
- Débranchez la prise murale
- Trennen Sie den Wandstecker
- Desconnecte el enchufe de la pared
- Scollegare la presa a muro

3 החזר את כיסוי ההגנה

- Put back the protection cover
- Remettez le couvercle de protection
- Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an
- Vuelva a colocar la cubierta de protección
- Riposizionare il coperchio di protezione

תהנה מהטעינה היומית שלך



סרוק כאן עבור מדריך למשתמש ושאלות נפוצות בחירה חכמה עבור הסיביבה!

מפרט

- 1. תעודה: CE
- 2. דירוג IP: IP66
- 3. זרם הפעלה: 6-16 אמפר
- 4. טווח מתח: 110-240V
- 5. הספק מקסימלי: 3.8kW
- 6. שחזור טעינה אוטומטית: כן
- 7. נוכח מתחונן: כן
- 8. אחריות: שנה
- 9. גורות LED: מציינים את מצב הטעינה

מפרט טכני

- חיי מוצר: >50000 פעמים
- התנגדות בידוד: >1000M Ω
- לתיית טמפרטורת מסוף: >50K
- התאמת מגע: >0.5m Ω מקסימום
- טמפרטורת עבודה: >25°C - <+55°C
- אסם איטום: גומי או גומי סיליקון
- סיכת מגע: סגסוגת נחושת, ציפוי כסף או ניקל
- עמידות בפני רעידות: עומד בדרישות JDQ 53.3
- עמידות במתח: 2000V
- מפרט כבל כניסה: 3x2.5 מ"מ
- חומר מעטפת: ABS
- קוטר כבל: 10.5 (mm) / 0.41 (in)

אזהרות בטיחות

שימו לב!

אי ציות להוראות הפעלה עלול לגרום לתוצאות חמורות. היצרן אינו נושא באחריות כלשהי לנזק שנגרם עקב התחלמות מהוראות הפעלה או אזהרות אחרות המסומנות על המכשיר. מתח גבוה, סכנת שריפה! אין להשתמש במכשיר אם המארז פגום או פתוח! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי אנשים עם יידידות מוגבלת, מוגבלויות חושיות או פסיכולוגיות ולחסיני ניסיון שימוש או מידה מסוימת של ידע.

הוראות בטיחות חשובות - אזהרה!

- ▲ מוצר זה יתקן או יתוחק אך ורק על ידי חשמלאים מורשים ובהתאם להנחיות הלאומיות ולהתקנים חשמליים. יש לפעל בהתאם לכל התקנות המקומיות, האזוריות והארציות הרלוונטיות להתקנים חשמליים.
- ▲ יש לבדוק באופן קבוע לאיתור נזק גלוי. אין להשתמש במוצר פגום.
- ▲ יש לוודא שכל התקני הבטיחות והחיבורים זמינים, מותקנים כהלכה וללא פגמים בכל עת, וכן שהם נבדקים באופן קבוע כדי להבטיח את פעולתם התקינה.
- ▲ יש לוודא שמתח הכניסה, התדר, מפסקי המעגל ותנאים אחרים של המכשיר תואמים את המפרט לפני הפעלת המכשיר. חשוב להקפיד על זרם הטעינה המרבי המותר של החיבור.
- ▲ לפני הפעלת המכשיר יש לוודא שהמכשיר מוארך כהלכה, למיניעת תאונות מיותרות. במקרה של התרחשות תקלת הארקה, ככל הנראה ישנה נשיאת מתח בכבל. יש לוודא היעדר מתח גבוה במערכת לפני בדיקת המכשיר.
- ▲ יש לבודד חלקי מתכת של הכלים השונים החשופים ללא צורך, כדי למנוע מגע ביניהם למסגרת המתכת העלול לגרום לקצר חשמלי.
- ▲ על מנת להבטיח את חיי השירות והפעולה הציבה של המכשיר יש לשמור על סביבת הפעלה נקייה ככל האפשר וכל על טמפרטורה ולחות יציבים יחסית? אין להשתמש בתחנת הטעינה בסביבה דליקה או גז נדיף.
- ▲ יש להרחיק את כבל החשמל מהמשטח המוחמם. אין למקם את כבל החשמל ברוח של בלדת הסגורה או למשוך אותו מקצוות ופניית חדות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר כאשר החלק הפנימי של תקע הטעינה רטוב.
- ▲ אין לתקן או לשנות חלק באופן עצמאי בכל מצב.
- ▲ יש להרחיק ילדים מסביבת המכשיר ולהשגיח היטב ממגע ידיהם במכשיר או חלקים ממנו, במיוחד מתחבת אצבעות למחבר הטעינה כל עוד תקע החשמל הינו מחובר. המעגל אליו יש לחבר את המטען חייב להיות מחובר דרך מפסק הפחת.

הערה

אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות כלשהן מלבד לטעינת רכב חשמלי. אין לנסות לפרק את המכשיר באופן עצמאי בשום אופן. אין אחריות על מוצר שנעשה בו תיקון וכו"צ באופן עצמאי.



© 2022 EVSE Inc. All rights reserved.



יצרן: לאנגוסרופ. רחוב סובג'יסקי 9, מחוז ליטא, ננשני, ג'אינסק, סין
המאן: הרפר דוננלד שנת (2012) בע"מ
רחוב בן צור 332, תל אביב, ישראל
איר: ציור: סין